





- \* Capacidad de amplificar hasta 2.0 MPa.
- \* Larga vida útil.
- \* Regulador integrado.
- \* Diseño robusto.
- \* Conexión para manómetro.
- \* Instalación sencilla (no requiere suministro eléctrico).

		Cómo Ordenar:			
	Serie	Tamaño del Cuerpo	Tipo de Rosca		Conexión
Ejemplo:	DBA	10 A	N	-	02
		10A = 1/4, accionamiento manual.	N = NPT		02 = 1/4
		11A = 1/4, accionamiento manual.			03 = 3/8
		20A = 3/8, accionamiento manual.			04 = 1/2
		40 A= 1/2, accionamiento manual.			
		43A= 1/2, presión máx. de trabajo 1.6 MPa.			


#### **Especificaciones Generales**


Modelo	DBA10A-N02	DBA20A-N03	DBA40A-N04	DBA43A-N04	DBA11A-N02
Forma constructiva	Amplificador de presión, doble embolo				
Conexión neumática: (Int./Out./Esc.)	1/4 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT		1/4 NPT
Aumento de presión	2 veces			2 a 4 veces	
Caudal nominal*1	230 l/min	1,000 l/min	1,900 l/min	1,600 l/min	70 l/min
Rango de ajuste	0.2 a 2.0 MPa	0.2 a 1.0 MPa		0.2 a 1.6 MPa	0.4 a 2.0 MPa
Presión de alimentación	0.1 a 1.0 MPa				
Tipo de accionamiento	Manual con mecanísmo de alivio.				
Posición de montaje	Indistinta				
Fluido	Aire comprimido filtrado				
Lubricación	No es necesaria				
Conexión para manómetro	1/8				
Temperatura	2 a 50 °C				
Material del cuerpo	Acero y aluminio				
Juntas y membrana	NBR				
Peso del producto	0.84 kg	3.9 kg	8.6 kg	8.6 kg	0.89 Kg


<sup>\*1</sup> Caudal medido con una presión de 0.5 MPa.



### Vista en sección (Materiales)









NO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Émbolo	Aluminio
2	Cuerpo	Aluminio
3	Válvula antirretorno	Bronce
4	Válvula de regulación	POM / Bronce
5	Vastago	Acero con recubrimiento
-	Juntas	NBR


#### Gráficas de Comportamiento de Caudal







# DE WIT


## DBA Series - Amplificador de Presión










#### **Dimensiones**













#### Tabla de compatibilidad

	Volúmen	Compatibilidad multiplicador de presión				
Modelo acumulador		DBA10A-N02 DBA11A-N02	DBA20A-N03	DBA40A-N04	DBA43A-N04	
DBAT05A1	5 L	✓	-	-	-	
DBAT10A1	10 L	✓	✓	-	-	
DBAT20A1	20 L	-	✓	✓	-	
DBAT38A1	38 L	-	✓	✓	-	

#### **Accesorios**

